

サークルアイ壁面取付板取付要領書


(専用の開口を行わない鋼製扉等に取り付ける場合)

EYOKOI 株式会社 横井製作所

4

このたびはサークルアイをご用命いただき、
誠にありがとうございます。
取付けに際しましては、本要領書に従い、
正しく取付けていただけますようお願いします。
なお、木製または石膏ボードに取り付ける場合は
裏面に手順を記載しておりますので、ご覧ください。

ご使用いただく梱包品

壁面取付板 (P C樹脂)		1 枚
低頭ねじ M4 × 8		4 本
六角ナット M4		4 個
本取付要領書		1 枚

取付に際しましてのご注意

本商品の取付けにつきましては、必ず付属のねじをご使用ください。
他のねじをご使用になれますと、LED基板を損傷するおそれがあります。

1

テーパのある方
表面（サークルアイ取付側）です。

端子用開口が向かって左上になるよう
取付けてください。


表面

① 取付板の表と裏の確認をしてください。

4か所共均等になる様に
取り付けてください。


① 扉開口の縁と取付板のスリットの隙間が4か所共均等になっているか確認してください。

2




- ① 発信機を取付板に取り付けてください。
※スリットを目印にして発信機が中心になるように、
固定してください。
- ② 発信機に電線を接続してください。
- ③ 発信機のカバーを取り付けてください。
- ④ 端子用開口に表示灯用電線を通しておいってください。
※表示灯には、まだ接続しないでください。

5



- ① 2でマークしたビス位置に取付板を合わせてください。
- ② 付属の低頭タッピングビス（4×30）を使用して固定してください。


3



① 扉の開口に合わせて、付属のねじとナットで取付板を固定してください。

注意 必ず付属の低頭ねじをご使用ください。。

6



- ① サークルアイの端子に電線を接続してください。
- ② サークルアイを取付板に固定してください。

※サークルアイの取付及び接続方法は、
別紙サークルアイの説明書をご覧ください。