


# スリムアイ取付要領書

©YOKOI 株式会社 横井製作所

このたびはスリムアイをご用命いただき、誠にありがとうございます。  
取付けに際しましては、本要領書に従い、正しく取付けていただけますようお願いします。



## 梱包品

表示灯（LED電球実装基板取付済み）

本取付要領書

## 仕様


材質（レンズ）	PC樹脂（自己消火性）
使用電球	赤色発光ダイオード
定格電流	AC/DC 24V 11mA以下
使用電圧	AC/DC 24V
使用温度範囲	-10 ~ 50℃
使用電線サイズ	0.4 ~ 1.6mm（単線） 0.3 ~ 1.25mm <sup>2</sup> （より線）
標準剥き線長さ	9mm ~ 10mm




注意

- ・屋外及び雨等のかかる場所には使用できません。
- ・結露の恐れがある場所または、湿度の高い場所には使用しないでください。
- ・壁面取付用金具を使用する場合は、金具に同梱しております取付要領書をご覧ください。


## 差し込み端子の接続方法




1. ドライバー等でボタンを押してください。



2. ボタンを押しながら、電線を挿入してください。




ストリップゲージ  
被覆を剥く長さの目安にしてください。



3. ドライバーを離すと、電線が接続されます。


4. 接続後、ゆるみがないことを確認してください。

1




電線接続後、フックをスリットに差し込んでください。差し込む位置は次図をご覧ください。

2



差し込む際には差し込み端子の位置が、図の位置（正面から見て右下）になるようにしてください。

3



抜け止めボスが抜け止め孔に入るまで、押さえつけながら右側に回してください。  
抜け止め孔に入ると、板との隙間がなくなります。  
さらに、しっかりと右側に回して固定してください。